

## CZ - Pokyny pro montáž domovních spínačů

### Bezpečnost při montáži:

Spínač je určen pro proudy do 10AX a pro napětí 250~. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

#### 1. Při montáži spínačů je nutné klást důraz na tyto podmínky:

- montážní krabice pro spínače musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymešovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabrání tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí pomocí plechového rámečku spínače dvěma šrouby  $\varnothing$  3 mm (obr. 1)
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- spínač doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o hloubce cca 42 mm


#### 2. Připojení spínače:

- jsou vhodné pro připojení vodičů od 1,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 10 mm
- vodiče připojte podle značení na zadní straně spínače
- utahovací moment svorkových šroubů max. 1 Nm
- po namontování spínače do krabice překontrolujte správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje, uvolněné vodiče opět dotáhněte
- při instalaci vícenásobných rámečků musí nosné kovové rámečky přístrojů (obr. 1) na sebe plynule navazovat (bez mezer)


#### 3. Dokončení montáže spínače:

- na spínač usadíte rámeček
- vložte spojovací plastový díl a mírným tlakem zepředu ho zajistěte (obr. 2)
- nasadíte ovládací kryt spínače a vyzkoušejte správnou funkci (obr. 3)


obr. 1



obr. 2




obr. 3




### Demontáž spínačů

- ovládací kryt odstraňte rukou, a to mírným tahem tlačítka v jeho horní nebo spodní polovině (obr. 4)
- spojovací plastový díl vyjměte pomocí šroubováku tak, že jeho pootočením uvolníme dvě zajišťovací příchytky umístěné buď na horní nebo na spodní straně spojovacího dílu (obr. 5 a 6)
- odstraňte rámeček
- po povolení dvou šroubů vyjměte spínač a demontujte vodiče


obr. 4



obr. 5



obr. 6 (detail)



### Údržba přístrojů (CZ)

Kryty přístrojů nikdy neotírejte, ani neumývejte drsnými čistícími utěrkami a nepoužívejte agresivní chemické látky (benzín, aceton apod.).

## CZ - Pokyny pro montáž domovní jednozásuvky (s dětskou pojistkou, bez dětské pojistky)

### Bezpečnost při montáži:

Zásuvka je určena pro proudy do 16 AX a pro napětí 250 V~. Instalaci je proto nutné svěřit osobě s odpovídající elektrotechnickou kvalifikací. Před zahájením instalace vždy odpojte síťové napětí.

### 1. Při montáži zásuvky je nutné klást důraz na tyto podmínky:


- montážní krabice pro zásuvky musí být umístěna v rovině s omítkou
- v případě problému s „utopenou“ elektroinstalační krabicí použijte vymešovací (distanční) kroužky VK1 nebo VK2 (nejsou součástí balení). Zabráníte tím zdeformování přístroje při dotažení šroubů
- připevnění do instalační krabice se provádí pomocí plechového rámečku spínače dvěma šrouby  $\varnothing$  3 mm (obr. 1)
- pro instalaci vícenásobných sestav přístrojů použijte vícenásobné krabice, které mají rozteč středů 71 mm
- zásuvky doporučujeme umístit do elektroinstalačních krabic o hloubce cca 42 mm

### 2. Připojení zásuvky:

- jsou vhodné pro připojení vodičů od 1,5 mm<sup>2</sup> do 2,5 mm<sup>2</sup>
- vodiče odizolujte v celkové délce max. 10 mm
- utahovací moment svorkových šroubů max. 1 Nm
- po namontování zásuvky do krabice překontrolujte správnost a pevnost uchycení vodičů ve svorkách přístroje, uvolněné vodiče opět dotáhněte
- při instalaci vícenásobných rámečků musí nosné kovové rámečky přístrojů (obr. 1) na sebe plynule navazovat (bez mezer)

### 3. Dokončení montáže zásuvky:

- na zásuvku usadte rámeček
- vložte vrchní krycí díl a utažením šroubu ho zajistěte. Dbejte zvýšené opatrnosti při montáži do skleněných rámečků (při úplném dotažení dochází k postupnému pnutí a možnému praskání skleněných rámečků)



Výrobek neobsahuje žádné nebezpečné látky, po ukončení životnosti je nutné s ním nakládat ve smyslu platného zákona o odpadech, respektive dle příslušných navazujících předpisů.